deca



REFERENCIA

389330100

CÓDIGO EAN

8011399029239

ARTÍCULO

C.BATERIA SC 30/400 BOOSTER 230V/F1 * 12-24V.

DESCRIPCIÓN

Cargador de batería profesional controlado por microprocesador y arrancador Ficha técnica SC 30/400rápido. SC 30/400 está diseñado para baterías de 12 y 24 voltios con capacidades de 5 a 400 Ah.

deca



REFERENCIA

389330100

ARTÍCULO

C.BATERIA SC 30/400 BOOSTER 230V/F1 * 12-24V.

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	230V/F1
Potencia watios	700 / 7800 W.
Tensión nominal de carga	12 - 24 Volt.
Corriente de carga media	20 Amp.
Corriente de carga eficaz	30 Amp.
Posiciones de carga	SIN PASOS Nº
Corriente arranque instantáneo máx.	400A 0V (CC) Amp.
Corriente arranque	230A 1V/EL Amp.
Capacidad nominal de referencia	5 / 400 Ah min/max
Tipo de batería	Pb (WET-AGM-GEL)
Peso Neto/Bruto	20,6 / 20,8 Kg.
Dimensión aparato	280 X 390 X 900 mm.
Dimensiones embalaje	320 X 610 X 310 mm.